



Info om brannanlegg

23.09.2024

Betjeningsveiledning brannanlegg (Elotec Magnum 25)

Avstillingsbryter som er montert i leiligheten kan bare benyttes som avstilling/utkobling i den leiligheten den er montert. Blir alarmer utløst i leiligheten vil sirene varsle med pulserende lyd og det vil tenne to røde lys i detektoren.

Varsler sirener med konstant lyd er alarmer aktivert en annen plass i bygget og man må da umiddelbart ned i 1 etg. i oppgangen og se på sentralen/betjeningspanelet hvor alarmer er aktivert. Ved uønsket røykutvikling i leilighet forårsaket av matlaging el. vil detektoren i leiligheten utløse alarm:

1. Alarmer i leiligheten vil kun varsle i den leiligheten det er utløst. Du vil få en talebeskjed om at du må trykke på avstillingsbryteren og lufte ut.
2. Trykk på avstillingsbryteren innen ett minutt. Du vil nå få to minutter på å lufte ut røyk, etter to minutter gir den ny alarm hvis det ikke er luftet nok. (Dette kan gjøres inntil 3 ganger, før alarmer går i hele bygget).

Utkobling av detektor i leilighet:

1. Vet man at det kan bli røyk, damp eller støvutvikling i leiligheten, kan man holde knappen til avstillingsbryteren inne i 3-4 sek. Man vil da få beskjed (talemelding) to ganger om at det er utkoblet og denne vil da blinke gult.
2. Detektoren vil automatisk koble seg inn etter fire timer.

Ved oppussing/renovasjon i leilighet:

1. Trekk en gummihanske eller plast over sensor i taket. Husk å fjerne etterpå!
2. Det er ikke lov å demontere sensor i taket eller panel på veggen! Hvis disse må fjernes midlertidig, må Midt-Telemark Brannservice kontaktes.

Ved brannalarm:

1. Se på sentral hvor det er utløst alarm. Sjekk umiddelbart brannsted.
2. Er det brann: Varsle og evakuer andre beboere, kontakt brannvesen på 110.
3. Prøv å slukke brannen.
4. Prøv å begrense brannen (lukke dører og vinduer).
5. Møt og informer brannvesen.

Stoppe alarm og tilbakestille sentral:

Se instruks ved sentralpanel plassert i alle oppganger.

Ved feil kontakt umiddelbart:

Midt-Telemark Brannservice AS, 908 45 614 eller 35 95 19 33